

## Funzioni DMX

**Parade C-CW-36 - Parade C-WW-36**

**Parade C-CW-18 - Parade C-WW-18**

In assenza del segnale DMX i led rimarranno ACCESI.

Canale	Funzione	Valore	Descrizione
1	Blackout Dimmer Strobo	0-15	Intensità luminosa 100%
		16-150	Controllo proporzionale 100-0% dell'intensità luminosa
		151-160	Intensità luminosa 0%
		161-255	Controllo proporzionale 0-100% dell'effetto Strobo

## DMX functions

**Parade C-CW-36 - Parade C-WW-36**

**Parade C-CW-18 - Parade C-WW-18**

In the absence of DMX signal the led will remain ON.

Channel	Function	Value	Description
1	Blackout Dimmer Strobe	0-15	Luminous output intensity 100%
		16-150	Proportional control of the luminous output intensity 100-0%
		151-160	Luminous output intensity 0%
		161-255	Proportional control of the Strobe effect

